


Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W



24 V-os kompatibilitás, 230 V AC tiszta szinuszhullámot hoz létre 2000 W-os teljesítménnyel

Működik minden 24 V-os járművel, 230 V-os hálózati áramot hoz létre 2000 W teljesítménnyel, használható minden elektromos készülékhez, beleértve az érzékeny készülékeket, távoli munkavégzéshez



4000 W-os csúcsteljesítmény

Az elektromos készülékek bekapcsolásakor fellépő nagy terhelés kezelése érdekében. A folyamatos áramellátás során visszaáll 2000 W-ra.



2.1A USB töltőport

Mobiltelefonok és kisebb elektronikai eszközök töltésére egyidejűleg azzal, hogy az invertert hálózati áramforrásként használjuk.



Alacsony töltöttséget jelző riasztás 10,5 V-on és alacsony töltöttség miatti kikapcsolás 9,5 V-on

Riasztás alacsony töltöttség esetén, amivel figyelmezteti az üzemeltetőt arra, hogy járműjük akkumulátora lemerülőben van, és abba kell hagyniuk az inverter használatát. Amikor a jármű akkumulátorának töltöttsége 9,5 V alá csökken, az inverter kikapcsol, hogy megőrizze a jármű akkumulátorának töltöttségét, hogy a járművet újra lehessen indítani.



Kiváló minőségű inverterek, ha az elektromos hálózattól távol van szükségünk áramellátásra

A széles termékínálatú OSRAM POWERinvert PRO termékcsaládba nagy teljesítményű, távoli munkavégzésre alkalmas inverterek tartoznak. Egyaránt elérhetőek tiszta szinuszhullámos és módosított szinuszhullámos termékek 12 V-os és 24 V-os felhasználásra. Az OSRAM POWERinvert Pro inverterek a jármű 12 V-os vagy 24 V-os DC áramellátását alakítják át 230 V-os AC hálózati áramellátássá, így lehetővé válik, hogy szolgálai járművekből működtessünk elektromos berendezéseket. A tiszta szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám torzításmentes és frekvenciája megegyezik a hálózati áramellátás frekvenciájával, ezért használható teljesítményérzékeny berendezésekhez. A módosított szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám frekvenciája torzított, ezért kevésbé bonyolult termékek, mint például hűtőszekrények és szerszámgépek üzemeltetésére alkalmasak.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Elektromos adatok		
Termékmegnevezés	Number Of Phases	Peak Power Rating (up to 200ms)	No Load Current	Input Current
Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W	Single	2 * rated power for 0.2s	1.5 A	98 A

Termékmegnevezés	Output voltage	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Peak Amps	Bemeneti feszültségtartomány
Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W	200 - 240 Vrms	2000 W	196	(24V NOM) 19 V - 33 V

	Méreték és súly		Élettartam	Programmable features	Tanúsítványok és szabványok
Termékmegnevezés	Input Cable Gauge / Length	Magasság	Garancia	Thermal Protection	Standards
Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W	600mm	120.0 mm	2 years	Igen	CE / E- Mark

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W	07-03-2024	4052899631090	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Pure Sine Wave Inverter 24V DC 2000W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bab0014d-16f0-411c-8bb3-7ada809cc22e

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

A vonatkozó EMC és LVD irányelvek szerint tesztelve és tanúsítva.

Jogi tanács

CE-jóváhagyott

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.